



▪ SP-LF0-KIT-02

SUPRANET / Fibra óptica Kit de limpieza



EL KIT INCLUYE:

- Limpiador de conectores de fibra óptica *1
- Limpiador de conectores de fibra óptica *1
- Cartuchos de recambio para el limpiador *2
- Limpiador «One-Click» de 2,5 mm *1
- Limpiador «One-Click» de 1,25 mm *1
- Bastoncillos de espuma para fibra óptica de 2,5 mm *1
- Bastoncillos de espuma para fibra óptica de 1,25 mm *1
- Botella de alcohol de 100 ml *1
- Cepillo soplador *1

LIMPIADOR DE CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA

- Seguro y respetuoso con el medio ambiente: sin productos químicos ni otros residuos como alcohol, metanol o bastoncillos de algodón; seguro para el operador y sin peligro para el medio ambiente
- Fácil de usar: con unos sencillos pasos se consigue un resultado de limpieza óptimo, tanto si el conector está contaminado con aceite como con polvo.
- Excelente resultado: limpiezas rápidas, eficaces y repetibles.
- Económico: nuevo diseño que reduce los costes; una unidad sirve para más de 500 limpiezas; el cartucho es reemplazable; fácil de sustituir. Amplias áreas de aplicación: se puede utilizar en entornos de laboratorio. También es adecuado para la instalación y el mantenimiento de fibra óptica
- Amplia versatilidad: se puede utilizar con conectores SC, FC, ST, D4, LC, DIN y Bionic.

ROHS





INSTRUCCIONES

1. Mantén pulsada la palanca con el pulgar. El obturador se desliza hacia atrás y deja al descubierto una nueva zona de limpieza.
2. Mantén la punta de fibra ligeramente apoyada contra la zona de limpieza.
3. Desliza suavemente la punta de fibra por la zona de limpieza al descubierto en la dirección de la flecha o de arriba hacia abajo.

CARTUCHO DE RECAMBIO DE LIMPIADOR

El carrete de limpieza se puede sustituir en los casetes de limpieza.

Procedimiento de sustitución:

1. Desatornilla los tornillos de los casetes de limpieza y ábrelos.
2. Retira el carrete usado.
3. Coloca el carrete nuevo en los casetes y vuelve a montarlos como estaban.

LIMPIADOR ONE-CLICK

- Los limpiadores «One-click» son paños secos especialmente diseñados para limpiar conectores de fibra única ubicados en un adaptador, una placa frontal o un pasamuros.
- La tapa antipolvo del limpiador actúa como adaptador para limpiar conectores no acoplados.
- Desechables, con más de 800 limpiezas por unidad; fabricados con resinas antiestáticas.
- Un sencillo movimiento de empuje acopla el conector e inicia la limpieza. N.º de referencia Conectores ópticos compatibles
- Las microfibras de limpieza están densamente trenzadas y libres de residuos. Limpiador «One-Click» de 2,5 mm SC (SC, ST, FC)
- La punta extensible alcanza los conectores empotrados. Limpiador One-Click de 1,25 mm para LC (LC/MU)

BASTONCILLOS DE ESPUMA PARA FIBRA ÓPTICA

- Los bastoncillos de espuma para fibra óptica son una solución económica para limpiar extremos de fibra y puertos de prueba de equipos.
- Cada bastoncillo de espuma, de 2,7" de largo, no contiene adhesivos, aglutinantes ni fibras que dejen residuos.
- Tubo de 100 unidades.

Botella de alcohol de 100 ml

Los dispensadores con bomba tipo plato permiten su manejo con una sola mano: los usuarios no tienen que quitar el tapón o la tapa cada vez que los utilizan. Perfectos para laboratorios y trabajos de montaje.

ESPECIFICACIONES:

Número de ciclos de limpieza	Más de 500 ciclos por carrete
Resultado de la limpieza	-20 to -50 dB (Pérdida de retorno)
Temperatura de funcionamiento	-10°C to +50°C
Peso	100 g

ROHS

